

LED-prožektorite kasutusjuhend

Art.No.: 870-10(10W), 870-20(20W), 870-30(30W), 870-50(50W).

Tootekood	880-10	880-20	880-30	880-50
Võimsus	10W	20W	30W	50w
Pinge	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Sagedus	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kasulik valgusvoog	900 Lm	1650 Lm	2500 Lm	4050 Lm
Värvsus-temperatuur	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Eluiga	25 000 h	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Kaitseaste	IP65	IP65	IP65	IP65

Paigaldamine:

1. Vajadusel eemaldage kronštein ja kaks kinnituspoliti prožektorist, märkige augud pinnale, puurige augud ja kinnitage kronštein seinale. Soovitav paigalduskõrgus on ca 3 meetrit ning inimese käeulatuskaugusest eemal. Keelatud on paigaldamine vibreerivale aluspinnale, kuna valgusti ei talu vibratsiooni! Valgusti ei ole mõeldud kasutamiseks ehitusobjektidel, töökodades ning teistes sarnastes keskkondades!
2. Valgusti tuleb paigaldada nii, et kaabli läbiviik jääks allapoole. Keelatud on valgusti paigaldamine kaabli läbiviik ülespoole, kateklaas ülespoole või külgepidi.
3. Ühendage vooluvõrgu juhtmed prožektorite juhtmega värvide järgi: pruun-faas, sinine-neutraal, kollane/roheline-maandus ja isoleerige vastavalt paigalduskeskkonnale.
4. Asetage valgusti eelpoolmainitud suunas kronšteini vahele ning kinnitage kahe poldiga, reguleerige valgusti soovitud suunas ning pingutage kaks polti.
5. Pretensioonide esitamise aeg 2 aastat ostukuupäevast. Vajalik ostuarve olemasolu.
NB! Kõiki elektritöid tohib teostada vaid vastavat pädevust omav spetsialist.

10/2024

**OÜ SATCOM, Helgi tee 15,
Peetri küla, Rae vald.
info@satcom.ee**